

Feux de jour / Veilleuse Citroen C4 phase 2

Notice de montage

La citroen C4 phase 2 dispose d'un système de détection d'erreur avancé concernant la position FEUX DE JOUR de l'ampoule.

Il est nécessaire de rajouter en parallèle la résistance externe fournie dans ce pack.

Celle-ci se branche **sans couper aucun fils** de la voiture.

Il y a 3 câbles qui arrivent à votre ampoule :

1x masse de l'ampoule (souvent brancher avec d'autre câble dans le phare)

1x positif pour le feux de jour

1x positif pour la veilleuse

L'opération simple à réaliser est de venir brancher un câble de la résistance sur la masse et l'autre câble sur le positif feux de jour.

ANNEXE :

BRANCHEMENT D'UNE RESISTANCE ODB

Le branchement des résistances anti-erreur externe que nous vendons est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de connaissance particulière pour réaliser le montage.

Matériel nécessaire : **1x pince plate**

Il suffit de venir **accrocher la résistance** sur les **2 fils qui arrivent à votre ampoule** comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Une fois en place, il faut venir **serrer** la prise "**attache rapide**" avec une **pince plate** pour dénuder et faire contact entre les deux parties.