

## 66140

XENARC ORIGINAL | Lampes principales Xénon



### Domaines d'application

- Projecteur

### Avantages produits

- Qualité OEM
- Large gamme de produits
- Qualité fiable

### Caractéristiques produit

- Pièces de rechange d'origine

## Fiche de données produit

### Fiche technique


#### Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	35,00 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

#### Données photométriques

Temp. de couleur	4300 K
Flux lumineux	3200 lm

#### Dimensions & poids



Longueur	80,0 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	59,50 g

#### Durée de vie

Durée de vie B3	2000 h
Durée de vie Tc	3000 h

#### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK32d-2
Notes bas de page util. uniquem. produit	Emission d'UV réduite/Pour feux de projecteurs/Homologation ECE et label DOT

#### Certificats & Normes

Catégorie ECE	D1S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

## Fiche de données produit

<b>Labels et agréments</b>	GOST
----------------------------	------

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

### Classements spécifiques à chaque pays

<b>Référence de commande</b>	66140 35W PK32D
------------------------------	-----------------

## Fiche de données produit



---

Garantie

---

### Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321184276	66140	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	79.46 g
4008321874672	66140	Carton de regroupement 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	432.00 g
4008321874689	66140	Carton de regroupement 144	- x - x -		
4052899333789	66140	Carton de regroupement 48	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.